折痕

NEXTORCH

ENGLISH

Learn more on
www.nextorch.com

SAINT TORCH 31

SPECIFICATIONS

ANSI / PLATO-FL1	Memortary on	Turbo	High	Medium	Low	Strobe	S.O.S.
Light Output	20000 lm	20000 lm	6000 lm	1700 lm	90 lm	20000 lm	1700 lm
Run Time	—	2 h 15 min	3 h 30 min	8 h 30 min	81 h	—	—
Beam Distance	740 m	740 m	410 m	212 m	50 m	—	—
Impact Resistance	1 m						
Waterproof	IPX7, 1 m						
Weight And Dimensions	Weight: 1500 g / 52.9 oz(with battery) Size：285 mm (length) × 106 mm (head diameter) × 50 mm (body diameter)						
Materials	Light Source：8 × CREE XHP50 LEDs Aluminum Alloy						
Battery	6×4800 mAh (21.6 v) Li-ion Battery Pack						

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested Saint Torch 31 with NEXTORCH 6 × 4800 mAh (21.6 v) rechargeable Li-ion battery pack in 22°C ± 3°C.The specifications might be different when using different batteries or testing in different environment.

FEATURES

- Utilizes 8 × CREE XHP50 LEDs to deliver illumination output up to 20000 lumens and 740 meters beam distance.
- Powered by 6×4800 mAh (21.6 v) rechargeable battery pack, which can be used as waterproof power bank.
- Its Smart Output Adjustment feature can downgrade its output when obstacles are detected 5-100 cm upfront, to prevent overheating.
- Comes with HM30 multi-purpose handle mount, for more carry options.

INSTRUCTIONS

Battery Pack Replacement
6 × 4800 mAh (21.6 v) rechargeable Li-ion battery pack

Type-C Charging
Charging time about 8 hours

Momentary ON / OFF



Constant ON / OFF



Mode Switch
Press lightly when the light is on

S.O.S.
Press and hold 3S for S.O.S. mode when the light is on



TEST MODE INSTRUCTIONS

Saint Torch 31 has a 20,000 lm test mode with the Smart Output Adjustment feature disabled. To enter this mode, please switch to low brightness mode and then press the switch for 10s. When on test mode, the 1st & 4th battery status LED indicators are constantly on. Please do not point Saint Torch 31 to any fire hazards, to avoid lighting them up in flame.

MODULAR BATTERY PACK INSTRUCTIONS

HM30 HANDLE MOUNT INSTRUCTIONS

Release the Mount with a Hex Key



Attach the Saint Torch Flashlight and Tighten the Screw



MULTI-FUNCTION CARRY BAG INSTRUCTIONS

Multi-function carry bag is specially designed for Saint Torch series, made of hard-use nylon



MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. Replace waterproof O-ring immediately when considering of the damage with use.

WARRANTY

1. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or materials for a period of 15 day from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
2. NEXTORCH warrants our products to be free of defect for 5-year of use. We will repair it.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1year from the date of purchase.
4. In the event that any issue with a NEXTORCH product is not covered under this warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
5. You could access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to gain warranty service information by scanning the following QR code.You could also:
   Email us at service@nextorch.com
   Call us: 0086-400-8300-799
   OR contact your local dealer/distributor.

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH , we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

NEXTORCH

DEUTSCH

Erfahren Sie mehr auf
www.nextorch.de

SAINT TORCH 31

TECHNISCHE DATEN

ANSI / PLATO-FL1	Momentan-an	Turbo	Hoch	Mid	Low	Strobe	S.O.S.
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	20000 lm	20000 lm	6000 lm	1700 lm	90 lm	20000 lm	1700 lm
Laufzeit	—	2 h 15 min	3 h 30 min	8 h 30 min	81 h	—	—
Leuchtweite (nach ANSI)	740 m	740 m	410 m	212 m	50 m	—	—
Fallhöhe	1 m						
Wasserdicht	IPX7, 1 m						
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 1500 g / 52.9 oz(Inklusive Batterie) Größe: 285 mm (Länge) × 106 mm (Reflektorkopf) × 50 mm (Durchmesser)						
Material	Leuchtmittel: 8 × CREE XHP50 LEDs Aluminium						
Batterie	6 × 4800 mAh (21.6 v) Li-Ionen-Akku						

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir haben die Saint Torch 31 mit 6 × 4800 mAh (21.6 v) Li-Ionen-Akku bei 22 °C ± 3 °C getestet. Diese Werte können bei der der Verwendung unterschiedlicher Batterien, oder beim Testen in anderen Umgebungen minimal abweichen.

EIGENSCHAFTEN

- Ausgestattet mit 8 × CREE XHP50-LED, um einem Lichtstrom von 20000 ANSI-Lumen und einer Leuchtweite von 790 Metern zu erreichen.
- Stromversorgung über 6 ×4800 mAh (21.6 V) wiederaufladbare Li-Ionen-Akkus.
- Mit Annäherungssensor, der bei Objekten in 5-100cm den Lichtstrom herunterregelt, um Schäden durch Hitze wirksam zu vermeiden.
- Inklusive HM30 Griff-Halterung für weitere Trage-Optionen.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Akku-Pack Austausch
6 × 4800 mAh (21.6 v) Li-Ionen-Akku

USB-Typ-C Auflade-Funktion
Die Zeit der Aufladung dauert ungefähr 8 Stunden.

Kurz EIN / AUS



Konstant AN / AUS



MODUS SCHALTER
Drücken sie leicht, wenn das licht eingeschaltet ist

S.O.S.
Halten sie bei eingeschalteten licht für 3 sekunden den schalter leicht gedrückt, um den S.O.S. Modus zu aktivieren

TESTMODUSANLEITUNG

Die Saint Torch 31 verfügt über einen 20.000-lm-Testmodus mit deaktivierter Smart Output Downgrade-Funktion. Um in diesen Modus zu gelangen, wechseln Sie bitte in den Modus für niedrige Helligkeit und drücken Sie den Schalter 10 Sekunden lang. Im Testmodus leuchtet die 1. und 4. Batteriestatus-LED Die Anzeigen leuchten ständig. Bitte beachten Sie auf jeden Fall auf die Brandgefahr durch die starke Hitzeentwicklung!

AKKU-PACK ANLEITUNG

HM30-GRIFF-HALTER MONTAGEANLEITUNG

Lösen sie die halterung mit einem innensechskantschlüssel



Befestigen sie die taschenlampe und ziehen sie die schrauben fest



MULTI-FUNKTIONSFÄHIGE TRAGETASCHEN ANLEITUNG

Speziell für Saint-Tourch-Serie, aus strapazierfähigen und langlebigen nylon



BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.
Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen.
Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH.
Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw.. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbeliegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren!
Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!

NEXTORCH

EL ESPAÑOL



Más información en
www.nextorch.com

SAINT TORCH 31

ESPECIFICACIONES

ANSI / PLATO-FL1	Momentáneo on	Turbo	Alto	Médio	Bajo	Estrobo scópico	S.O.S.
Flujo luminoso	20000 lm	20000 lm	6000 lm	1700 lm	90 lm	20000 lm	1700 lm
Autonomía	–	2 h 15 min	3 h 30 min	8 h 30 min	81 h	–	–
Distancia haz de luz	740 m	740 m	410 m	212 m	50 m	–	–
Resistencia al impacto	1 m						
Resistencia al agua	IPX7, 1 m						
Peso y Dimensiones	Poids: 1500 g / 52.9 oz (batería incluida) Tamaño: 285 mm (longitud) × 106 mm (cabeçal) × 50 mm (diámetro)						
Materiales	Fuente luz: 8 × CREE XHP50 LEDs Aluminio						
Batería	Pack de 1 batería recargable Li-ion de 6 × 4800 mAh (21.6 v)						

Las especificaciones superiores testadas, están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI/PLATO-FL1. Hemos testado la Saint Torch 31 con un pack de batería Li-ion NEXTORCH recargable de 6 × 4800 mAh (12.6 v) a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas diferentes o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

CARACTERÍSTICAS

- Use 8×CREE XHP50 LEDs para enviar una salida de iluminación de hasta 20000 lúmenes y una distancia de haz de 740 metros.
- Alimentado por un Paquete de baterías Recargables de Iones de Litio de 6 x4800 mAh (21,6 v)
- Función de degradación de salida inteligente con sensor de luz para evitar el sobrecalentamiento, y se puede detectar obstáculos de 5 a 100 cm en la parte delantera.
- Con soporte de asa multipropósito HM30, para más opciones de transporte.

INSTRUCCIONES

Recambio Del Pack De Batería
Pack de 1 batería recargable Li-ion de 6 × 4800 mAh (21.6 v)

Carga Tipo-C
Tiempo de carga aproximadamente 8 horas



Momentánea ON / OFF

ON / OFF Constante

Interruptor Modos
Presionar suavemente cuando la luz está encendida

S.O.S.
Presionar y mantener 3 segundos para el modo S.O.S. cuando la luz está encendida.

INSTRUCCIONES DEL MODO DE PRUEBA

Antorcha Saint 31 tiene un modo de prueba de 20.000 lúmenes y la función de degradación de salida inteligente está desactivada. Con el fin de ingresar a este modo, cambie al modo de brillo bajo y luego presione el interruptor durante 10 segundos. En el modo de prueba, los indicadores LED de estado de la batería 1°y 4° están siempre encendidos. Por favor, no apunte Antorcha Saint 31 a ningún peligro de incendio, de lo contrario, se prendan llamas.

INSTRUCCIONES DEL PACK DE BATERÍA MODULAR.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE MANGO HM30

Soltar el soporte con una llave hexagonal



Fijar la linterna Saint Torch y apretar el tornillo



INSTRUCCIONES DE LA BOLSA DE TRANSPORTE MULTIUSO

Especialmente diseñada para la Serie Saint Torch, fabricada en nylon para uso intensivo.



MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia
2. Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retirar la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
5. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:
   Envíarnos un e-mail a service@nextorch.com
   Llámenos: 0086-400-8300-799
   O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH , agradeceomos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!

NEXTORCH

FRANÇAIS

En savoir plus sur
www.nextorch.com

SAINT TORCH 31

CARACTÉRISTIQUES

ANSI / PLATO-FL1	Eclairage momentané	Turbo	Fort	Moyen	Faible	Strobo scope	S.O.S.
Puissance de l'éclairage	20000 lm	20000 lm	6000 lm	1700 lm	90 lm	20000 lm	1700 lm
Durée d'utilisation	–	2 h 15 min	3 h 30 min	8 h 30min	81 h	–	–
Distance du faisceau	740 m	740 m	410 m	212m	50 m	–	–
Résistance aux impacts	1 m						
Etanchéité	IPX7, 1 m						
Poids et dimensions	Poids: 1500 g / 52.9 oz(avec batterie) Taille: 285 mm (longueur) × 106 mm (tête) × 50 mm (diamètre)						
Matériaux	Source de lumière: 8 × CREE XHP50 LEDs Aluminium						
Batterie	1 batterie rechargeable Li-ion 6 × 4800 mAh (21.6 v)						

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nousavons testé la Saint Torch 31 avec une pile rechargeable Li-ion NEXTORCH 6 × 4800 mAh (21.6v) àune température ambiante de 22°C ± 3°C. Les caractéristiques pourraient être différentes lorsque vous utilisez des piles différentes ou faites des tests dans un environnement différent.

FONCTIONNALITÉS

- 8 × CREE XHP50 LED sont utilisés pour offrir un éclairage jusqu'à 20000 lumens et une distance de faisceau lumineux de 740 mètres.
- Alimenté par la batterie Li-ion rechargeable 6 × 4800 mAh (21.6 v)
- Fonction de déclassement de sortie intelligente avec capteur de lumière qui peut éviter la surchauffe et détecter les obstacles de 5 à 100 cm à l'avant.
- Livré avec le support de poignée multifonctionnel HM30, pour plus d'options de transport.

INSTRUCTION

Set De Batterie De Remplacement
1 batterie rechargeable Li-ion 6 × 4800 mAh (21.6 v)

Charge De Type C
La durée de charge est d'environ 8 heures



Momentanée ON / OFF

Constant ON / OFF



CHANGEMENT DE MODE
Appuyez légèrement lorsque la lumière est allumée.

S.O.S.
Lorsque la lumière fonctionne, appuyer et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour le mode S.O.S.

INSTRUCTIONS DU MODE DE TEST

La Torche Sainte 31 dispose d'un mode de test de 20 000 lm avec la fonction de déclassement de sortie intelligente désactivée. Afin d'entrer dans ce mode, veuillez passer en mode de faible luminosité, puis appuyez sur l'interrupteur pendant 10 secondes. En mode de test, les voyants LED d'état de la 1ère et de la 4ème batteries restent constamment allumés. Ne pas exposer la Torche Sainte 31 aux risques d'incendie dans le but d'éviter l'allumage en flammes.

INSTRUCTION DE LA BATTERIE MODULAIRE

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE HM30

Enlever la poignée à l'aide d'une clef à six pans



Insérer la lampe Saint Torch et serrer la vis



INSTRUCTION DU SAC DE TRANSPORT MULTIFONCTION

Spécialement conçu pour la série Saint Torch, fabriqué en nylon

ENTRETIEN

1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période etentreposer dans un endroit frais et sec.
3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation

GARANTIE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
2. NEXTORCH garantit que ces produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparerons.
3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
5. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pourriez aussi:
   - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
   - Nous appeler au : 0086-400-8300-799
   OU contactez votre revendeur/distributeur local

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires apréstutilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !

NEXTORCH

中文

请登录：www.nextorch.com
获取更多产品资讯

SAINT TORCH 31

产品参数

ANSI / PLATO-FL1	点射	极亮	高亮	中亮	低亮	爆闪	S.O.S.
亮度	20000流明	20000流明	6000流明	1700流明	90流明	20000流明	1700流明
续航时间	–	2小时15分钟	3小时30分钟	8小时30分	81小时	–	–
照射距离	740米	740米	410米	212米	50米	–	–
防跌高度	1米						
防水等级	IPX7，水下1米						
规格	重量：1500克 (含电池)						
	尺寸：285毫米（长）× 106毫米 (头径) × 50毫米（筒径）						
材料	光源：8 × CREE XHP50 LEDs						
	筒身：铝材，硬质阳极氧化。						
电池	6×4800 mAh (21.6 v) 锂离子电池包						

上述参数严格按照ANSI/PLATO FL1 标准测试所得，测试电池为纳丽德 6 × 4800 mAh（21.6 v）锂离子充电电池包，测试 温度22°C±3°C，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

产品特点

- 采用8颗CREE XHP50 LEDs，最高亮度20000流明。
- 大容量电池包，防水等级达IPX7，充放电设计，电池包可充当防水充电宝。
- 智能感应避险，极亮模式下如前方5-100厘米范围遇到障碍物会自动降档，远离障碍物恢复到极亮模式。
- 配备圣火提手HM30，方便长时间握持和拓展手电更多应用场景。

操作说明

电池包拆换
6×4800 mAh (21.6 v) 锂离子电池包

Type-C快速充电
充电时间约8小时

打开 / 关闭
瞬时点亮

常亮 / 关闭

模式切换
常亮状态下，连续轻按即可切换档位

S.O.S.求救模式
点亮状态，轻按开关3秒

测试模式

低亮模式下，长按开关10秒进入测试模式。第一颗和第四颗指示灯常亮表示已进入测试模式，测试模式亮度为20000流明，如遇障碍物阻挡极亮将不再降档。请注意安全和勿把手电靠近障碍物，防止过热烧着物体。重按开关关闭手电即可关闭测试模式。

模块化电池包介绍

圣火提手按照

使用六角螺丝刀松开圣火提手螺母。



拆开圣火31的电池包，套进圣火提手后拧紧螺丝。



多功能便携包介绍

圣火系列特别设计多功能便携包，采用优质杜邦尼龙面料，结实耐用，轻松随行

保养注意事项

1. 当沾到海水或腐蚀物品时，请及时用清水清洗。
2. 请使用优质电池，并且在长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉处保存； 若产品采用不可拆卸的内置电池，切勿自行更换电池，以免导致产品无法正常运行或电池损坏。
3. 长时间使用后若发现O型圈磨损，请及时更换。

售后/保修条款

1. 15天保换：NEXTORCH产品自售出日起15天内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品； 若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品。
2. 5年免费保修期：NEXTORCH产品自售出日起5年内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务。
3. 充电电池类产品保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内。
4. 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。
5. 我司提供多种渠道进行保修服务，您可通过扫描如下二维码在官网进行登记、发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。

与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品，您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师，请扫描下面的二维码，联系我们的产品设计师。

成品尺寸：80mm×40mm
展开尺寸：440mm×240mm
检验标准：尺寸±1mm
印刷说明：80克双胶纸双面印刷
颜色：K
虚线折痕