



**JBC**

INNOVATION FOR YOU

JBC UG (haftungsbeschränkt) • Mühlenstrasse 47 • 18119 Rostock/Seebad Warnemünde

## Kurzanleitung

1. Entnehmen Sie die Uhr aus der Verpackung und schließen diese an einen Adapter oder PC

zum Aufladen an

2. Sie benötigen eine SIM Karte 2G/3G/LTE (keine reine LTE Karte):

- Mit Sprachvolumen
- SMS Volumen
- Datenvolumen
- Die SIM Karte muss ein Micro SIM Format haben

3. Legen Sie die SIM Karte in ein Handy ein und deaktivieren Sie dort unter Sicherheitseinstellungen die PIM

Abfrage der SIM Karte (der PIN ist 4stellig)

4. Wenn die Uhr voll aufgeladen ist, legen Sie die SIM Karte, wie im Handbuch beschrieben in die Uhr ein

5. Starten Sie jetzt die Uhr durch langes drücken auf den Ein/Aus Knopf

6. Warten Sie bis die Uhr vollständig eingeschaltet ist

7. Sie sollten jetzt im Display die Sendebalken sehen, die beiden Pfeile und das GPS Symbol

8. Wenn Sie die beiden Pfeile nicht sehen, senden Sie bitte eine SMS von Ihrem Handy an die eingeschaltete

Uhr. Bitte schreiben Sie die SMS genauso wie sie hier steht. Alles muss klein geschrieben werden und

zusammen

9. Warten Sie die Antwort SMS der Uhr ab

10. Danach bitte die Uhr ausschalten und wieder einschalten

11. Laden Sie sich jetzt die App wie im Handbuch beschrieben herunter und gehen Sie laut Handbuch vor.

Sollte irgendetwas nicht funktionieren, senden Sie uns bitte eine Mail oder rufen uns an:

JBC GmbH  
Mühlenstrasse 47  
18119 Rostock  
Tel: 0381-873992-32  
Fax: 0381-877299-61  
info@jbc-onlineshop.com  
www.jbc-onlineshop.com



**JBC**

INNOVATION FOR YOU

JBC UG (haftungsbeschränkt) • Mühlenstrasse 47 • 18119 Rostock/Seebad Warnemünde

**SMS für die Aktivierung der Internetverbindung zu Ihrem Anbieter:**

Vodafone Vertragstarife:	pw,123456,apn,web.vodafone.de,,26202#
Vodafone Websessions:	pw,123456,apn,web.vodafone.de,,26202#
CallYa:	pw,123456,apn,web.vodafone.de,,26202#
1&1 D-Netz:	pw,123456,apn,web.vodafone.de,,26202#
klarmobile (0152):	pw,123456,apn,web.vodafone.de,,26202#
Bildmobil (auch RTL)	pw,123456,apn,web.vodafone.de,,26202#
Fyve Mobil	pw,123456,apn,event.vodafone.de,,26202#
otelo Smartphone:	pw,123456,apn,web.vodafone.de,,26202#
Lidl Connect:	pw,123456,apn,web.vodafone.de,,26202#
Call & Surf via Funk LTE:	pw,123456,apn,internet.telekom,t-mobile,tm,26201#
MagentaMobil	pw,123456,apn,internet.telekom,t-mobile,tm,26201#
MobileStart Prepaid	pw,123456,apn,internet.telekom,t-mobile,tm,26201#
T-Mobile Xtra Prepaid	pw,123456,apn,internet.telekom,t-mobile,tm,26201#
Edeka Smart	pw,123456,apn,internet.t-mobile,t-mobile,tm,26201#
congstar	pw,123456,apn,internet.telekom,congstar,cs,26201#
klarmobile (0151)	pw,123456,apn,internet.t-d1.de,t-mobile,tm,26201#
Aldi Talk	pw,123456,apn,internet.eplus.de,eplus,internet,26203#
Aldi Talk	pw,123456,apn,internet.eplus.de,eplus,gprs,26203#
Aldi Talk	pw,123456,apn,internet.eplus.de,eplus,eplus,26203#
Ay Yildiz	pw,123456,apn,internet.eplus.de,eplus,internet,26203#
Smartmobil O <sup>2</sup>	pw,123456,apn,internet,,26207#
Smartmobil Vodafone	pw,123456,apn,web.vodafone.de,,26202#
SIM.de Vodafone	pw,123456,apn,web.vodafone.de,,26202#
SIM.de O <sup>2</sup>	pw,123456,apn,internet,,26207#
WinSim Vodafone	pw,123456,apn,web.vodafone.de,,26202#
WinSim O <sup>2</sup>	pw,123456,apn,internet,,26207#
Tchibo	pw,123456,apn,webmobil1,,26207#
Blau	pw,123456,apn,internet.eplus.de,,26203#
Freenet Funk	pw,123456,apn,internet,,26207#
O2 Free (Smartphone)	pw,123456,apn,internet,,26207#
O2 Prepaid	pw,123456,apn,pinternet.interkom.de,,26207#
Fonic	pw,123456,apn,pinternet.interkom.de,,26207#
Nettokom	pw,123456,apn,internet.e-plus.de,nettokom,nettokom,26202#
klarmobile (0176)	pw,123456,apn,internet.mobilcom,,26201#
Tchibo Vertrag	pw,123456,apn,surfmobil2,,26207#
DeutschlandSIM*	pw,123456,apn,internet,,26207#
PremiumSIM*	pw,123456,apn,internet,,26207#
Netzclub	pw,123456,apn,pinternet.interkom.de,,26203#
Whatsapp SIM	pw,123456,apn,internet.eplus.de,eplus,gprs,,26203#