MIBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

HANSEMUT

HANSEMUT GmbH
Röntgenstraße 20 b
21493 Schwarzenbek
Deutschland

Sie benötigen Hilfe? Wir unterstützen Sie gerne:
: +49 4151 8381003 (Mo. - Fr.: 08:00 - 15:30)
: info@lichtpaket.de **: www.lichtpaket.de**

2.4G Sunrise Fernbedienung (CCT)

Model No.: S1-B / S1-W / S1-G

Produkteigenschaften

Diese Fernbedienung nutzt den 2.4GHz Funkstandard mit GFSK als Steuermethode. Neben des geringen Stromverbrauches, langer Sendereichweite und einen starken eingebauten Schutz gegen Interferenzen sticht diese Fernbedienung auch mit einer schnellen Kommunikationsrate hervor. Die Fernbedienung kann Helligkeit und die Farbtemperatur des gesteuerten Leuchtmittel ändern und anpassen.

Produkt Parameter

Modell Nr.: S1-B / S1-W / S1-G
Betriebsspannung : 3V(2xAAA Batterien)
Übertragungsleistung : 6dBm
Stromverbrauch im Stand By: 20uA
Kommunikation : RF2.4GHz
Modulations Methode : GFSK
Steuerdistanz : 30m





Steuert die Helligkeit, Farbtemperatur des Leuchtmittels.
(Beim einschalten wechselt die Fernbedienung automatisch in die Helligkeitssteuerung.)

Batterien einlegen

Nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich.





1. Öffnen Sie die Schutzabdeckung hinten an der Fernbedienung.
2. Legen Sie die Batterien anhand der Markierungen ein und schließen Sie die Schutzabdeckung.

Erklärung der Funktionen

- **Farbtemperatur einstellen.**
  Drücken Sie die „CCT“ Taste und berühren Sie danach den „ “ um die Farbtemperatur einzustellen.

- **Helligkeit einstellen.**
  Drücken Sie die „DIM“ Taste und berühren Sie danach den „ “ um die Helligkeit einzustellen.

Verknüpfen / Verknüpfung aufheben

Sie können Ihr Leuchtmittel steuern nachdem Sie die Fernbedienung verknüpft haben.

Mit einem Leuchtmittel verknüpfen



Schalten Sie das Leuchtmittel aus. Nach 10 Sekunden schalten Sie das Leuchtmittel wieder an.

Drücken Sie die „ON“ Taste 3 mal innerhalb von 3 Sekunden während das Licht an ist.

Das Leuchtmittel Leuchtet 3 mal auf um zu signalisieren dass die Verknüpfung erfolgreich war.

Wiederholen Sie die Schritte erneut falls das Verknüpfen fehlschlagen sollte.



Schalten Sie das Leuchtmittel aus. Nach 10 Sekunden schalten Sie das Leuchtmittel wieder an.

Drücken Sie die „ON“ Taste 5 mal innerhalb von 3 Sekunden während das Licht an ist.



Das Leuchtmittel Leuchtet 3 mal auf um zu signalisieren dass die Verknüpfung erfolgreich war.

Wiederholen Sie die Schritte erneut falls das aufheben der Verknüpfung fehlschlagen sollte.

HANSEMUT GmbH
Röntgenstraße 20 b
21493 Schwarzenbek
Deutschland

Sie benötigen Hilfe? Wir unterstützen Sie gerne:
: +49 4151 8381003 (Mo. - Fr.: 08:00 - 15:30)
: info@lichtpaket.de
: www.lichtpaket.de

Made in China