

## Instructions de montage/d'utilisation pour SSC-LUXON appliques murales REVALO

### 1. Utilisation prévue

Ce produit est destiné à l'éclairage et :

- peut être installé à l'intérieur et à l'extérieur / type de protection IP65,
  - ne doit pas être soumis à de fortes contraintes mécaniques ou à un fort encrassement,
  - après un stockage humide ou salissant, ne doit être utilisé qu'après un contrôle de l'état,
  - ne doit pas être changé ou modifié, sinon l'autorisation d'exploitation et la conformité sont annulées avec effet immédiat !
- La plaque signalétique ne doit pas être enlevée.

⚠ Si les points mentionnés ci-dessus ne sont pas respectés, un court-circuit ou un choc électrique peut se produire !  
Il existe un risque danger de mort !

### 2. Consignes générales de sécurité

- ⚠ L'installation complète ne doit être effectuée que par un électricien spécialisé agréé, qui connaît les directives en vigueur. Ci-après dénommé „électricien spécialisé“.
- ⚠ Pour garantir une manipulation sûre du produit, l'utilisateur doit lire entièrement le manuel d'installation/d'utilisation avant d'utiliser l'appareil pour la première fois avoir lu et compris.
- ⚠ Le produit ne peut être utilisé que s'il n'est pas défectueux. Si l'appareil ou certaines de ses pièces sont défectueuses, il doit être réparé par un électricien spécialisé.
- ⚠ Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être stocké ou utilisé à la portée des enfants.
- ⚠ Le fonctionnement sûr du produit n'est garanti que si ces instructions sont respectées. Conservez donc ces instructions de montage/d'utilisation. La société SSC-LUXON GmbH décline toute responsabilité si les instructions mentionnées ici ne sont pas respectées ou si le luminaire est utilisé de manière non conforme.

### 3. Montage & configuration

⚠ **Attention** : La ligne de raccordement doit être mise hors tension avant de commencer les travaux (couper l'interrupteur principal/le fusible) ! N'utiliser que les pièces livrées avec le produit ou clairement désignées comme accessoires ! Dans le cas contraire, le produit ne peut pas être suffisamment sûr !

- ⚠ Le raccordement ne doit être effectué que par un électricien qualifié.
- ⚠ Lors du forage, faites attention aux câbles ainsi qu'aux conduites de gaz et d'eau.
- ⚠ Toujours faire passer le câble de manière à ce qu'il ne touche pas le luminaire.

#### 3.1 Lieu de montage

The product is suitable for indoor and outdoor installation. The product may only be mounted on stable and tilt-resistant walls. Ne recouvrez en aucun cas le produit, en particulier avec un matériau isolant ! Risque d'incendie !

### 4. Fonctionnement, erreurs et défauts

⚠ Ne regardez jamais directement la source lumineuse !

#### Que faire en cas d'erreur ?

En cas d'erreur, l'appareil doit être immédiatement mis hors tension. Le produit ne doit être utilisé que s'il fonctionne sans défaut. La remise en service ne peut se faire qu'après vérification par un électricien spécialisé ! **C'est le cas lorsque :**

- ⚠ des dommages visibles apparaissent,
- ⚠ le produit ne fonctionne pas correctement,
- ⚠ il émet de la fumée, de la vapeur ou des crépitements audibles,
- ⚠ une surchauffe est visible.

⚠ **Attention** : Il y a danger de mort ! Les réparations du produit ou les travaux sur les parties sous tension du réseau ne doivent être effectués que par des électriciens spécialisés.

#### Éviter les perturbations et les risques d'incendie :

Le produit ne doit en aucun cas être recouvert. La circulation de l'air doit être assurée. Rien ne doit être fixé ou accroché au produit, en particulier aucune décoration.

### 5. Instructions de nettoyage et d'entretien

Le produit ne peut être nettoyé qu'à sec ou avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux. Le produit ne doit pas être retiré à cet effet. Ne pas utiliser d'objets abrasifs ou tranchants ni de produits de nettoyage agressifs. Ne pas utiliser de solvants.

### 6. Données techniques



Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur

Type :	Appliques murale
Modèles :	REVALO
Type de protection :	IP65
Voltage :	220-240V / 50-60 Hz
Matériel :	aluminium
Sources lumineuses :	Fixe / module
Couleur :	Noir / doré
Couleur de la lumière :	Blanc chaud (3000K)
Dimensions :	80x 80mm - 300 mm hauteur
Remarque sur la classe d'efficacité énergétique :	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

### 7. Instructions de montage



1. **Couper le fusible!** Avant de commencer, couper impérativement l'alimentation électrique afin qu'il n'y ait pas de tension.
2. Retirez la partie avant du luminaire (corps du luminaire) du support mural. Les pièces sont « clipsées » et peuvent être détachées en les tirant. (Fig. 1)
3. Dévissez les deux vis latérales pour séparer le support mural du boîtier. (Fig. 2)
4. Utilisez le support mural comme gabarit pour marquer les trous à percer sur le mur. Percez les trous et insérez les chevilles.
5. Faites passer le câble d'alimentation par la grande ouverture du support mural. Vissez solidement le support mural au mur à l'aide de chevilles et de vis. (Fig. 3)
6. Reliez les câbles (L, N et, le cas échéant, la masse) à la borne de raccordement. (Fig. 4)
7. Placez le module d'éclairage sur le support mural et fixez les vis latérales. (Fig. 2 & 5)
8. Clipsez à nouveau le corps du luminaire sur le module monté. (Fig. 6)
9. Rétablissez l'alimentation électrique. Le luminaire est maintenant prêt à fonctionner.

### 8. Généralités & remarques

#### Informations importantes



Débrancher l'appareil du réseau électrique avant toute intervention



Classe de protection I



Installation uniquement par un électricien spécialisé autorisé

#### Indications pour l'utilisation à l'intérieur & à l'extérieur

⚠ **Type de protection IP2X** : Utilisation uniquement à l'intérieur et au sec, donc pas dans des locaux humides ou présentant un risque de salissure, ni dans des zones à forte humidité

⚠ **Type de protection IP4X, IP5X et IP6X** : Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur



Shop en ligne :  
**www.led-lichtraum.de**



**Vous êtes satisfait de votre produit ?** Alors nous nous réjouissons de votre avis sur le produit dans la shop en ligne, sur Amazon ou sur eBay !



Vers. 03/2026

#### Instructions pour l'élimination



Veillez à éliminer les emballages conformément aux directives en vigueur dans votre commune, dans le respect de l'environnement. Les appareils marqués d'une poubelle barrée d'une croix ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes tenu de remettre ces appareils à l'un des points de collecte gratuits de votre commune. Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de votre administration communale, de la mairie compétente ou d'une entreprise locale ou régionale de gestion des déchets.

⚠ **Tenir impérativement le matériel d'emballage et les petites pièces hors de portée des enfants et des animaux. Risque d'étouffement !**

