

GrowattShineLink-X

- Kabelfreie, einfache Installation
- Automatische IP-Adressierung, Plug & Play
- 120 Meter Reichweite, breite Abdeckung
- Monitoring von bis zu 8 Wechselrichtern
- Eingebauter Speicher, 1-Monats-Daten
- Online-Monitoring und Wartung



P O W E R
- I N G
T O M O R -
R R O W

GROWATT

www.ginverter.com

Kommunikationsschnittstelle

RF433	Ja
RF433(unter Freifeldbedingungen)	Bis zu 120m
RF433(zwei blockierende Wände)	20m

Energieversorgung

Energieverbrauch	<2W Standby, <5W Spitzenleistung
Eingangsspannung der Wechselstromversorgung	196V~250V
Eingangsfrequenz des Netzells	50/60Hz

Allgemein

Abmessungen (B/H/T)	105/85/26mm
Gewicht	< 1kg
Montagemöglichkeiten	Tisch- /Wandmontage
Schutzklasse	IP30
Statusanzeige	LED
Umgebungstemperaturbereich	-20 to 65 °C
Feuchtigkeit	0-95% (nicht kondensierend)

Eigenschaften

Grafische Benutzeroberfläche	Opt
Remote-Firmware-Upgrades	Ja
Max. Anzahl der zu überwachenden Geräte	8(RF433)
Garantie	1Jahr

CE