

Nextorch

SAINT TORCH 11

Learn more on [www.nextorch.com](#)

SPECIFICATIONS									
ANSI / PLATO-FL1	Momentary on	Turbo	High	Medium	Low	Strobe	S.O.S.		
光通量	3500 lm	3500 lm	1850 lm	500 lm	65 lm	3500 lm	1850 lm		
运行时间	3h	3h	30 min	16h	110h	—	—		
照射距离	—	600 m	470 m	250 m	105 m	—	—		
防水等级	1 m								
防水等级	IPX7, 1 m								
重量和尺寸	Weight: 790 g (with battery) Size: 212 mm (length) × 83 mm (head diameter) × 50 mm (body diameter)								
材料	Light Source: CREE® XHP70B LED Aerospace grade aluminum 6061-T6 with mil-spec type III anodizing								
配件	Multi-function carry bag, Seal cover, charger, Type-C cable, Shoulder strap								

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested Saint Torch 11 with NEXTORCH 4 × 2600 mAh (14.4 V) rechargeable Li-ion battery pack in 22 °C ± 3 °C. The specifications might be different when using different batteries or testing in different environment.

- FEATURES
- Utilizes CREE® XHP70B LED, max output up to 3500 lumens and max beam distance up to 600 meters
 - Waterproof modular battery pack design, a portable power bank available for partial saint torch series products with charging and discharging design
 - Provides intelligent DUO SWITCH
 - Provides ergonomic activation controls including: partially press for momentary-on, click for constant-on, repeatedly press to switch infinite, toggle between modes
 - Type-C fast charging technology, charging time about 3 hours
 - Multi-function carry bag, made of hard-use nylon

INSTRUCTIONS

● Battery Pack Replacement

4 × 2600 mAh (14.4 V) rechargeable Li-ion battery pack

● Type-C Charging

Charge indicator: shines red when charging, green when charged

● Momentary ON / OFF

Lightly tap

● Constant ON / OFF

Fully press

● Mode Switch

Press lightly when the light is on

● S.O.S.

Press and hold 3s for S.O.S. mode when the light is on

Turbo → High → Medium → Low → Strobe

MODULAR BATTERY PACK INSTRUCTIONS

LED: Power supplies for flashlight

OFF: Power off

USB: Waterproof power bank for other electronic devices

MULTI-FUNCTION CARRY BAG INSTRUCTIONS

● Multi-function carry bag is specially designed for Saint Torch series, made of hard-use nylon

Portable belt

Strap buckle

Clip belt

Hand carry

Strap on shoulder

Hand on backpack

- MAINTENANCE
- Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
 - Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
 - Replace waterproof O-ring immediately when considering of the damage with use.

WARRANTY

- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or materials for a period of 15-day from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
- The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from the date of purchase.
- In the event that acquisition with a NEXTORCH product is not covered under this warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
- You could access to NEXTORCH website ([www.nextorch.com](#)) to gain warranty service information by scanning the following QR code. You could also: Email us at [service@nextorch.com](#) Call us: 0086-400-8300-799 OR contact your local dealer/distributor.

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH , we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

Nextorch

SAINT TORCH 11

Erfahren Sie mehr auf [www.nextorch.de](#)

TECHNISCHE DATEN									
ANSI / PLATO-FL1	Momentan-an	Turbo	Hoch	Mid	Low	Strobe	S.O.S.		
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	3500 lm	3500 lm	1850 lm	500 lm	65 lm	3500 lm	1850 lm		
Laufzeit	—	3 h	3 h	30 min	16 h	110 h	—		
Leuchtwerte (nach ANSI)	—	600 m	470 m	250 m	105 m	—	—		
Falhhöhe	1 m								
Wasserdicht	IPX7, 1 m								
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 790 g (inklusive Batterie) Größe: 212 mm (Länge) × 83 mm (Reflektordif) × 50 mm (Durchmesser)								
Material	Leuchtmittel: CREE® XHP70B LED Luft- und Raumfahrt – Aluminium (6061-T6)								
Zubehör	Multifunktions-Tragetasche, Dichtungsabdeckung, Ladegerät, USB-C Kabel, Schultergurt								

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir haben die Saint Torch 11 mit 4 × 2600 mAh (14.4 V) 1850 Batterien bei 22 °C ± 3 °C getestet. Diese Werte können bei der Verwendung unterschiedlicher Batterien, oder beim Testen in anderen Umgebungen minimal abweichen.

- EIGENSCHAFTEN
- Original CREE® XHP70B LED, mit 3500 Lumen max. Leistung und 600 Meter Leuchtwerte
 - Gemäß IPX7 wasserdichtes Akku-pack, dass auch als Powerbank benutzt werden kann
 - Intelligenter, patentierter DUO-SWITCH™ mit folgenden Funktionen: drücken Sie leicht für Momentlicht, drücken Sie ganz durch (klicken) sie für Konstant-Ein, wiederholen Sie das Drücken, um zwischen den verschiedenen Einstellmodi umzuschalten
 - USB-Type-C für eine schnelle Aufladung. Ladezeit nur etwa 3 Stunden
 - Multifunktions-Tragetasche aus strapazierfähigen und langlebigen Nylon

SCHNELLSTARTANLEITUNG

● Akku-Pack Austausch

4 × 2600 mAh (14.4 V) Li-Ionen-Akku

● USB-Type-C Auflade-Funktion

Auflade-Zeit ca. 3 Stunden
Wenn der Kontroll-LED von Rot auf Grün wechselt, ist der Akku voll

● Kurz-EIN / AUS

leichtes Tippen des Schalters

● Konstant AN / AUS

ganz drücken

● Moduswechsler

Drücken Sie leicht, wenn das Licht eingeschaltet ist

● S.O.S.

Halten Sie bei eingeschaltetem Licht für 3 Sekunden den Schalter leicht gedrückt, um den S.O.S. Modus zu aktivieren

Turbo → Hoch → Mid → Low → Strobe

AKKU-PACK ANLEITUNG

LED: Stromversorgung für die Leuchte

OFF: Ausschalten

USB: Wasserdichte power bank für andere elektronische geräte

MULTI-FUNKTIONSFÄHIGE TRAGETASCHEN ANLEITUNG

● Speziell für Saint-Torch-Serie, aus strapazierfähigen und langlebigen nylon

Tragbarer Gürtel

Schnalle

Clip Gürtel

Hand tragen

Schulterriemen

Hand auf Rucksack

- BITTE BEACHTEN
- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
 - Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
 - Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
 - NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckfremden Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
- Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
- Wenn sich die Einkapselung sich schwer drehen lässt, fragen Sie bitte etwas Silikonfett auf dem O-RING auf
- Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem 1. Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Halster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall
- Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.
2. Garantiegeberin
- Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung
- Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten
- Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantiesprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantiespruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantiespruch nicht bestand.

5. Verschiedenes
- Diese Garantie gilt neben und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall
- Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originale, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: [email@nextorch.de](#) Web: [www.nextorch.de](#)

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



成品尺寸：80mm×40mm
展开尺寸：400mm×240mm
检验标准：尺寸±1mm
印刷说明：80克双胶纸双面印刷
颜色：K
虚线折痕